

**Einsatzmöglichkeiten:** Kleine Elektrowerkzeuge, Lichtversorgung usw.  
 Kompakte, superschallgedämmte Bauweise, Ölmangel-Abschaltautomatik,  
 zwei Schuko-Steckdosen, Lastabhängige Drehzahlregelung,  
 USB-Ladeschnittstelle  
 Parallelbetrieb mit baugleichem Gerät möglich.



**3015 E-P/YHBA SuperSilent**

Bestell-Nr.: 986004

GTIN: 4038469232676

| Generator                            | Inverter          |
|--------------------------------------|-------------------|
| el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0            | 2600 VA           |
| Spannung 1~                          | 230 V             |
| max. Gesamt-Strom 1~                 | 11,3 A            |
| Frequenz                             | 50 Hz             |
| Schutzart Generator                  | IP 23             |
| Motor-Typ                            | Yamaha MZ175      |
| Zylinderzahl                         | 1                 |
| Drehzahl                             | variabel          |
| Kraftstoffart                        | Benzin            |
| Motorölfüllmenge                     | 0,6 l             |
| Motorleistung                        | 3,5 kW            |
| Kühlung Motor/Generator              | Luft / Luft       |
| Tankinhalt                           | 6 l               |
| Betriebszeit: Volllast               | 3,6 h             |
| Gewicht                              | 41 kg             |
| Abmessungen L x B x H                | 593 x 445 x 521mm |
| Schallleistungspegel L <sup>WA</sup> | 96 dB(A)          |

